

重要 ご利用いただくには、設定が必要です。

まず初めに

J:COM WiMAX 2+サービスへ接続するにあたって、WiMAX 2+対応機器(Speed Wi-Fi NEXT WX01)へ「プロファイル設定」をしていただく必要があります。本マニュアルではその設定手順をご案内いたします。

【事前にご準備いただくこと】

▶ Speed Wi-Fi NEXT WX01にUIMカードを装着してください。



UIMカードの向きにご注意ください!

WX01プリセットAPN設定について

WX01はあらかじめAPNプロファイルが登録されています。端末本体のメニューから該当のAPNを選択しプロファイルを設定することができます(本体のみで設定が可能)



⇒SELECTを押下
(待ち受け画面から、SELECTボタンを数回押す)




⇒「機能設定」を選んでSETを押下




⇒SELECTを押下



⇒「APN」を選んでSETを押下



⇒「Internet」を選んでSELECTを押下



⇒「JC01」を選んでSETを押下



設定後のあなたのAPNプロフィール

プロフィール	JC01
APN名	wx2.zaq.ne.jp
ユーザー名	zaq@wx2.zaqne.jp
パスワード	zaq
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

本体機器の交換をされた場合は、本マニュアルの手順を参考に変更、再設定を行ってください。
その他機器の設定詳細は、本体に同梱されているマニュアルをご覧ください。

その他ご不明な点は、J:COMカスタマーセンターにお問い合わせください。

(以下ページでお問い合わせ先をご案内しております)

<http://www.jcom.co.jp/contactus/>

スマートフォン・タブレットの方はこちらから

